



PRIMUS



BALLISTA_{41T}

TECLADO RETROILUMINADO PARA VIDEOJUEGOS
CON UNA SOLA MANO
PKS-040E

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO



PRIMUS

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por elegir nuestro BALLISTA4IT! En esta guía encontrarás instrucciones para configurarlo y personalizarlo. Desde la asignación de macros hasta la personalización de la iluminación, cada página está diseñada para ayudarte a sacar el mayor provecho de las funciones avanzadas de tu nuevo teclado.

Te invitamos a leer detenidamente esta breve guía para convertir tu Ballista en una herramienta clave para mejorar tu experiencia de juego.



PRIMUS

FUNCIONES MULTIMEDIA

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 8/10/11

Personaliza las teclas macro G1-G4

Con la funcionalidad de teclas macro llevarás tu experiencia de juego al siguiente nivel. Personaliza combinaciones de teclas para acceder a comandos y ejecutar acciones complejas de manera instantánea, lo que te dará la ventaja competitiva que todo gamer profesional necesita. Programa tus macros para agilizar tu juego, reducir el tiempo de respuesta y ejecutar tus movimientos más estratégicos y potentes con una sola pulsación. A continuación, te explicamos cómo:

Paso 1: pulsa FN + `~. Las luces indicadoras comenzarán a parpadear.

Paso 2: pulsa una de las teclas macro G1-G4 e ingresa el atajo deseado.

Paso 3: pulsa FN + `~ nuevamente para guardar tu personalización.

Para probar la personalización, pulsa la tecla macro correspondiente (G1-G4) para ejecutar el atajo de teclado grabado.

Funciones de las teclas FN

Desbloquea todo el potencial de tu teclado Ballista con las funciones de las teclas FN. Estos accesos directos te ofrecen acceso rápido a herramientas esenciales, mejorando tu rendimiento en el juego y productividad. Aprende a estas funciones a continuación:

TECLA DE ACCESO DIRECTO FN	DESCRIPCIÓN
FN + ESC	Mantener presionado durante 3 segundos para restablecer la configuración predeterminada
FN + F1	Detener
FN + F2	Pista anterior
FN + F3	Reproducir/Pausar
FN + F4	Pista siguiente
FN + F5	Silenciar/Activar sonido
FN + TAB	Activa o desactiva la función de la perilla de control: Volumen +/- o Brillo de la retroiluminación
FN + W	Alterna la funcionalidad de las teclas WASD para que actúen como teclas de flecha (Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha) y viceversa.
FN + CAPS	M
FN + F	Página anterior
FN + G	Insertar
FN + V	Página siguiente
FN + B	Borrar
FN + SHIFT	Igual a (=)
FN + CTRL	Imprimir pantalla

Funciones de las teclas FN

Desbloquea todo el potencial de tu teclado Ballista con las funciones de las teclas FN. Estos accesos directos te ofrecen acceso rápido a herramientas esenciales, mejorando tu rendimiento en el juego y productividad. Aprende a estas funciones a continuación:

TECLA DE ACCESO DIRECTO FN	DESCRIPCIÓN
FN + 1	2 modos de iluminación LED preestablecidos
FN + 2	2 modos de iluminación LED preestablecidos
FN + 3	2 modos de iluminación LED preestablecidos
FN + 4	2 modos de iluminación LED preestablecidos
FN + 5	2 modos de iluminación LED preestablecidos
FN + 6	Personalizar el modo de iluminación: Paso 1: pulsa FN + 6 dos veces. La luz indicadora comenzará a parpadear. Paso 2: pulsa las teclas específicas que quieras iluminar. Paso 3: pulsa FN + 6 de nuevo para guardar.
FN + 7	Recorrer los modos de iluminación: Presiona FN + 7 para alternar entre tres modos de iluminación: Retroiluminación encendida/Efecto de respiración/ Retroiluminación apagada

Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍA DEL TECLADO

TIPO	TECLADO MECÁNICO PARA UNA MANO
CONFIGURACIÓN DE IDIOMA	INGLÉS
INTERRUPTOR DE LAS TECLAS	INTERRUPTORES ROJOS MECÁNICOS JIXIAN
INTERFAZ	USB
NÚMERO DE TECLAS ESTÁNDAR	35 TECLAS
NÚMERO DE TECLAS MULTIMEDIA	· 4 TECLAS MACRO PERSONALIZABLES · 1 PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN E ILUMINACIÓN
CONTROL DE MEDIOS	FN+F1-F5
TECLAS MACRO	G1-G4
BOTONES MULTIMEDIA	FN+F1-F5
TECLAS PROGRAMABLES	35 TECLAS (INCLUIDAS 4 MACROS QUE DEBEN PROGRAMARSE MANUALMENTE)
TASA DE SONDEO	1000HZ
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	· MODO NKRO (N-KEY ROLLOVER) HABILITADO EN TODAS LAS TECLAS · TECNOLOGÍA DE PRECISIÓN DE REGISTRO DE PULSACIONES PARA EVITAR EL EFECTO FANTASMA (GHOSTING) · 11 EFECTOS DE RETROILUMINACIÓN DE ARCOÍRIS · REPOSAMUÑECAS DESLIZANTE DESMONTABLE

OTRAS ESPECIFICACIONES

MATERIAL	ABS
REQUISITOS DEL SISTEMA	WINDOWS OS 8 / 10 / 11
SOFTWARE ASOCIADO	INCLUIDO
TIPO Y LONGITUD DEL CABLE	CABLE TRENZADO DE 1.7 M
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	23,6 X 19,1 X 3,86 CM
PESO DEL PRODUCTO	550 GR
GARANTÍA	DOS AÑOS

primusgaming.com

Primus® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Google, Google Home, Android™ y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente para identificarlos y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

NOTAS



PRIMUS